



ООО «ТД Смарт» официальный дистрибьютор ТМ “Ventels Automatic”
 Украина, г. Одесса
 пр. Маршала Жукова 4Д оф 205
 +38 (048) 789-00-18 +38 (097) 000-51-00
 www.ventels.com.ua

ПАМЯТКА ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ
Таблица сечений электрических проводов

Ток, А		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80
МОЩНОСТЬ, кВт (активная нагрузка)	1x220В	1,3	2,2	2,9	3,5	4,4	5,5	7,0	8,8	11,0	13,9	17,6
	3x380В	4,1	6,8	8,8	10,8	13,6	16,9	21,7	27,1	33,9	42,7	54,2
СЕЧЕНИЕ, мм² (открытая проводка)	Cu	0,5	0,5	0,75	1,0	1,2	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
	Al	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	25,0
СЕЧЕНИЕ, мм² (скрытая проводка)	Cu	1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	8,0	10,0	16,0	25,0
	Al	2,0	2,0	2,0	2,5	4,0	6,0	8,0	10,0	16,0	25,0	50,0

